



POWERED by
YAMAHA



Мощность: 2,5 кВА

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	2,5
Род тока	Однофазный переменный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	Yamaha MZ 175
Способ запуска двигателя	ручной
Топливо	бензин
Емкость топливного бака, л	4,5
Емкость масляной системы, л	0,6
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0,75
Генератор	синхронный Linz SP10S C
Розетки отбора мощности / количество	16А / 2 шт.
Масса, кг	38
Габаритные размеры, мм	600x410x460

БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB2,5/230 Y

