



POWERED by
YAMAHA



Мощность: 7 кВА

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	7,0
Род тока	Однофазный переменный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	Yamaha MX 400
Способ запуска двигателя	электростартер
Топливо	бензин
Емкость топливного бака, л	6,1
Емкость масляной системы, л	1,1
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,0
Генератор	синхронный Linz E1C10M I
Розетки отбора мощности / количество	16А / 1 шт. 32А / 1 шт.
Масса, кг	78
Габаритные размеры, мм	835x550x540

БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB7,0/230YE

